

Aktivierung der NGN¹-VoiceMail-Box OpenScape Desk Phone CP600

Um die NGN-VoiceMail-Box zu aktivieren, muss eine Rufumleitung vom NGN-Telefon auf den NGN-VoiceMail-Server mit der Rufnummer 0426 888 888 eingerichtet werden.

Am einfachsten ist dies über die Weboberfläche Ihres IP-Telefons möglich:

<https://4940428##xxxx.phones.voicecoresystem.de>

Ersetzen Sie bitte die ## durch den Rufnummernbereich 16, 38 oder 83

Ersetzen Sie bitte die xxxx durch Ihre Durchwahl

(im Rufnummernbereich 16 eine Zahl weniger)

Nach der Anmeldung gehen Sie bitte im linken Menu-Baum

1. im Menü 'Konfiguration'
2. über das Unter-Menü "Ankommende Anrufe"
3. zum Menü-Punkt 'Umleiten'

- Benutzer - Anmeldung
- Datum und Uhrzeit
- Audio**
- Bluetooth
- Konfiguration**
- Abgehende Anrufe
- Ankommende Anrufe**
- Weiterleiten
- Umleiten**
- Bearbeiten
- CTI-Anrufe
- Bestehende Verbindungen
- Signalisierungs-LED
- Keyset**
- BLF
- Anrufprotokollierung**
- Telefon**
- Region und Sprache
- Sicherheit**
- Dateitransfer**

¹ NGN = Next Generation Network, Bezeichnung von Dataport für ein auf Sprach- und Videokommunikation optimiertes Netzwerk

Option 1 - Alle Anrufe direkt auf den VoiceMail- Server umleiten, z. B. bei einer Urlaubs- bzw. Abwesenheitsansage

Auswählen „Alle Anrufe“ und „Favoriten: 0426888888“

Umleiten

Einstellungen

Alle Anrufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Favoriten / letzte Ziele	0426888888
Direktziel	
Bei besetzt	<input type="checkbox"/>
Favoriten / letzte Ziele	Nicht festgelegt
Direktziel	
Nach Zeit	<input type="checkbox"/>
Favoriten / letzte Ziele	Nicht festgelegt
Direktziel	

Hinweise

Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hörbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Umleitender Teilnehmer	Letzten anzeigen
visuelles Warnsignal (Sek.)	5

Speichern Zurücksetzen

Abschließend Speichern!

Option 2 - Alle Anrufe nach 5 bis 6-maligem Klingeln auf den VoiceMail- Server umleiten (das Zeitintervall ist nicht einstellbar!)

Auswählen „Nach Zeit“ und „Favoriten: 0426888888“

Umleiten

Einstellungen

Alle Anrufe	<input type="checkbox"/>
Favoriten / letzte Ziele	Nicht festgelegt ▾
Direktziel	<input type="text"/>
Bei besetzt	<input type="checkbox"/>
Favoriten / letzte Ziele	Nicht festgelegt ▾
Direktziel	<input type="text"/>
Nach Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Favoriten / letzte Ziele	0426888888 ▾
Direktziel	<input type="text"/>

Hinweise

Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hörbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Umleitender Teilnehmer visuelles Warnsignal (Sek.)	Letzten anzeigen ▾
	5 ▾

Abschließend Speichern!